

TM/NU2 taimeris

Techniniai parametrai

Įtampa: ~220V; maksimali komutuojama srovė 16A; maksimali galia 3.6kW; minimali laiko gradacija – 1min. Prietaisas skirtas naudoti patalpų viduje, jį negalima sušlapinti. Prietaise sumontuotas įkraunamas akumuliatorius, tad kai indikatorius nešviečia įjunkite prietaisą į kintamos įtampos 220V tinklą ir įkraukite akumuliatorių.

Laikrodžio nustatymas

1. Paspauskite klavišą CLOCK ir jį laikydami, spauskite WEEK tiek kartų, kol nustatysite esamą savaitės dieną.
2. Paspauskite klavišą CLOCK ir jį laikydami, spauskite HOUR (MIN) tiek kartų, kol nustatysite esamą laiką.

Programų nustatymas

Nustatant įjungimo/išjungimo laikus jų negalima perdengti skirtingomis programomis. Laiko perdengimo atveju išjungimo/išjungimo komanda bus vykdoma nustatytu laiku, nepriklausomai nuo programos numerio. Išjungimo komanda turi prioritetą prieš įjungimo komandą.

- Function D
1. Paspauskite TIMER klavišą – displejus rodo ON_1. Tai reiškia, kad galima nustatyti 1 programos įjungimo laiką.
 2. WEEK, CLOCK, MIN klavišais nustatykite norimą išjungimo laiką.
 3. Paspauskite TIMER klavišą – displejus rodo OFF_1. Tai reiškia, kad galima nustatyti 1 programos išjungimo laiką.
 4. WEEK, CLOCK, MIN klavišais nustatykite norimą išsijungimo laiką.
 5. Šiuo būdu TIMER klavišu galite išsirinkti ir užprogramuoti sekančias programas.

Priverstinis įjungimas/išjungimas

Paspaudžiant ON/AUTO/OFF klavišą galima bet kada įjungti ar išjungti taimerį. ON būsenoje jis visada bus įjungtas (nepriklausomai nuo užduotos programos), OFF-išjungtas, AUTO-pagal nustatytą programą.

Atsitiktinio įjungimo/išjungimo funkcija

Paspaudžiant RANDOM klavišą galima įjungti/išjungti atsitiktinio įjungimo/išjungimo programą, kurios metu nuo 6:00 iki 18:00 atsitiktiniu būdu bus įjungiamas/išjungiamas taimeris 0-32 minutėms.

12/24 valandų režimas

Kartu spaudžiant CLOCK ir TIMER klavišus kartu galima perjungti laikrodžio parodymus 12 ar 24 valandų režimui.

Vasaros laiko režimas

Kartu spaudžiant CLOCK ir ON/AUTO/OFF klavišus kartu galima perjungti laikrodžio nustatymus vasaros režimui – pridedama 1valanda.